



HDMI-Anschluss

Optional mit Local HDMI-Access

Optional mit KVM Switch in CON Unit

Kompatibel mit allen Draco-Geräten

## PRODUKTINFORMATION

Mit dem Draco vario HDMI-Extender können Sie Videosignale ohne sichtbare Qualitätsverluste bis zu 10 km verlängern. Die Bilder erscheinen bestechend klar und hochauflösend (inklusive Full HD und 2K HD) auf Ihrem Bildschirm – ohne zeitliche Verzögerung! Selbst 3D-Formate lassen sich schnell und problemlos

übermitteln. Die verlustfreie digitale Audioübertragung über die HDMI-Schnittstelle sorgt für einen reinen, störungsfreien Sound. Profitieren Sie von der hohen Flexibilität: Für die Verbindung können Sie sowohl Cat X als auch Glasfaserkabel verwenden. Für Anwendungen mit mehreren Monitoren an einem PC bieten wir Ihnen optional

ein preiswerteres, halbseitengroßes HDMI-Zusatzmodul an. Als weitere optionale Varianten bieten wir eine CPU Unit mit lokalem Ausgang zum Anschluss eines HDMI-Monitors sowie eine CON Unit mit schaltbarem HDMI- und USB-HID-Eingang für eine lokale Quelle (Computer, CPU).

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- > CPU Unit mit lokalem Ausgang zum Anschluss eines HDMI-Monitors (Local Access)
- > CON Unit mit schaltbarem HDMI- und USB-HID-Eingang (Switch) für eine lokale Quelle (Computer, CPU)
- > Halbseitengroßes HDMI-Zusatzmodul für die Realisierung von Multi-Head-Applikationen
- > Audio/seriell Erweiterung wahlweise analog bidirektional in fast CD Qualität mit RS232 oder digital Audio mit Cinch/ TOS-Link/ miniXLR Anschluss für professionellen Sound
- > USB 2.0 Unterstützung für alle verfügbaren USB Geräte, inkl. Drucker, Scanner, Festplatten, Memory Sticks, Audio-Geräte

TECHNISCHE DATEN	
Eingang	HDMI
Ausgang	HDMI
Auflösung (max.)	1920 x 1200 @ 60 Hz, Full HD (1080 p) oder 2 K HD (bis zu 2048 x 1152)
Entfernung (max.)	140 m mit Cat X-Kabel, 10.000 m mit Single-Mode 9 µ Glasfaserkabel
Tastatur/Maus	USB HID ( Unterstützung NUR für Tastatur/Maus mit opt. Zusatzmodul USB 2.0 transparent)
Stromversorgung	Internationales Netzteil ( 90-240V Input)
Montagezubehör	19" Rackmount-Kit und Befestigungswinkel verfügbar
Upgradable	Onboard Flash

## SCHEMATISCHE FUNKTIONSDARSTELLUNG

